

Motoare reprezentative asincrone trifazate cu rotorul în scurtcircuit orizontale

Tip motor	Putere [kW]	Tensiune [V]	Curent [A]	Turație rpm	Randament %	Factor de putere
TIS 1680/1100-6	8350	6000	925	1000	97	0.89
TIS 1520/1120-4	7500	6000	807	1500	97	0.923
TIS 1700/730-8	3100	6000	357	750	95	0.91
TIS 1500/650-6	1600	10000	112	1000	94	0.88
TIS 1500/550-6	1250	10000	89	1000	93	0.86
TIS 1130/720-6-8	1000/500	6000	128.4/74.4	1000/750	92.5/91	0.81/0.74
TIS 1750/440-16	900	6000	117	375	92	0.9

Motoare reprezentative asincrone trifazate cu rotorul în scurtcircuit verticale

Tip motor	Putere [kW]	Tensiune [V]	Curent [A]	Turație rpm	Randament %	Factor de putere
TISV 2600/840-14	6000	6000	722.7	428	95	0.84
TISV 1900/750-10	3200	6000	367	600	94	0.88
TISV 1900/750-12	2000	6000	250	500	94	0.82
TPSV 850/650-4	900	6000	101	1500	95	0.9

Motoare reprezentative asincrone trifazate cu rotorul bobinat

Tip motor	Putere [kW]	Tensiune [V]	Curent [A]	Turație rpm	Randament %	Factor de putere
TIF 1850/1070-12	4200	6000	495	500	96	0.86
TIF 1850/800-8	3300	6600	335	750	95	0.893
TIF 1600/670-6	2300	6600	235	1000	95	0.9
TIF 2-1300/530-8	1000	6000	114	750	95	0.82